



Unable to pre-process buffer before tranmission.
Error code(12/3951)발생 원인

제품	TUXEDO 8.0(64-bit)
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
작성일	2003/01/20
이슈사항	64-bit Tuxedo 8.0에서 서비스 요청 시 client가 hang이 걸리고 해당 WSH는 아래와 같은 메시지로 로그인. 32-bit Tuxedo 8.0으로 바꿔서 테스트 시 정상 211448.chaeju!WSH.23453.1.0: LIBTUX_CAT:6031: ERROR: Unable to pre-process buffer before tranmission. Error code(12/3951) 211448.chaeju!WSH.23453.1.0: WSNAT_CAT:1148: ERROR: Processing of message to be sent to client failed 211448.chaeju!WSH.23453.1.0: WSNAT_CAT:1029: ERROR: Sending of reply message to client failed
해결안	FML의 field type은 long으로 그리고 Fchg()시 넣어주는 변수는 int로 사용한 경우 발생 프로그램 에러로 data type을 맞춰주면 된다.

data type		
유형	32비트	64비트
Char	8	8
short	16	16
int	32	32
long	32	64
long long	64	64
pointer	32	64

• 그러므로 32-bit Tuxedo에서는 정상



JSH가 동일 GTRID를 가지고 계속적인 TPETIME 발생

제품	JOLT
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
작성일	2003/02/11
이슈사항	web browser에서의 request가 계속 TPETIME 에러로 빠짐 * WebLogic Server stdout bea.jolt.pool.ServiceException: TPETIME – timeout occurred at bea.jolt.pool.Connection.call(Connection.java:279) at bea.jolt.pool.SessionPool.call(SessionPool.java:471) at bea.jolt.pool.SessionPool.call(SessionPool.java:229) at jsp_servlet._jolt._simpapp1._jspService(_simpapp1.java:101) at weblogic.servlet.jsp.JspBase.service(JspBase.java:27) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.invokeServlet(ServletStubImpl.java:120) at weblogic.servlet.internal.ServletContextImpl.invokeServlet(ServletContextImpl.java:945) at weblogic.servlet.internal.ServletContextImpl.invokeServlet(ServletContextImpl.java:909) at weblogic.servlet.internal.ServletContextManager.invokeServlet(ServletContextManager.java:269) at weblogic.socket.MuxableSocketHTTP.invokeServlet(MuxableSocketHTTP.java:392) at weblogic.socket.MuxableSocketHTTP.execute(MuxableSocketHTTP.java:274) at weblogic.kernel.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:130) 아래와 같이 JSH가 동일한 GTRID에서 계속 TPETIME이 발생 * ULOG 194052.chaeju!JSH.21995: gtrid x0 x3a8107dd x13: JOLT_CAT:1043: ERROR: tpacall() call failed, tperrno = 13 194103.chaeju!JSH.21995: gtrid x0 x3a8107dd x13: JOLT_CAT:1043: ERROR: tpacall() call failed, tperrno = 13 194129.chaeju!JSH.21995: gtrid x0 x3a8107dd x13: JOLT_CAT:1043: ERROR: tpacall() call failed, tperrno = 13 해당 JSH를 kill 시키면 정상적으로 수행됨